



2019.05.24

№27/19

Улиастай сум

Нэг. Ерөнхий зүйл

- | | |
|---|---|
| 1.1 Хүснэгтийн дугаар: | №1 |
| 1.2 Хэрэглэгчийн нэр
регистр: | "Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар"
9039597 |
| 1.3 Хэрэглэгчийн
байршил: | Завхан аймаг, Улиастай сум, Богдын гол баг |
| 1.4 Ажил үйлчилгээний
зориулалт: | Мод үргүүлэг, усалгаа |
| 1.5 Техникийн нөхцөл
олгох үндэслэл: | 1/ Завхан аймгийн Улиастай сумын Засаг дарга
Б.Эрдэнэбаатарын 2019.05.09-ний №1/183 тоот
2/ Төрийн байгууллагын газар эзэмших эрхийн
000000809 дугаартай гэрчилгээ |
| 1.6 Техникийн
нөхцөлийн ангилал: | Шинэ холболт |
| 1.7 Тооцооны бүрэн
чадал: | 60 кВт /Жар/
(тоогоор) (үсгээр) |
| 1.8 Холболтын нөхцөл: | Үндсэн холболт |

Хоёр. Холболтын цэг:

- 2.1 Улиастай сумын төвд байрлах 10кВ-ын Паралель ЦДАШ-ын боломжит цэгээс салбарлан авч 2300 орчим метр газар 10кВ-ын ЦДАШ барих.

Гурав. Тоолуур, хэмжих хэрэгсэл:

- 3.1 Хэрэглэгчийн ерөнхий щитэнд стандартчлал хэмжил зүйн газрын баталгаажуулалтын гэрчилгээтэй тоолуур, гүйдлийн трансформаторын хамт тавих.

Дөрөв. Тусгай заалтууд:

- 4.1 Шинээр баригдах 10кВ-ын ЦДАШ-ыг АС-50 маркийн утас, Модон тулгуур, Бетон хөл ашиглан барих ба шугамын эхэнд хуурай салгууртай байх.
- 4.2 Шинээр баригдах 10кВ-ын ЦДАШ-ын төгсгөлд 10/0,4кВ-ын 100кВА чадалтай хүчний трансформатортай КТП –г ачаалал таслагч, гал хамгаалагч, 0,4 кВ хуваарилах самбартай нь хамт / ком / шинээр барих ба АТП дэд станцын хоёр баганыг стандартын шаардлагад нийцсэн төмөр бетон тулгууртай байхаар тооцож хийх.

- 4.3 Шинээр баригдсан АТП дэд станцын 0,4кВ-ын щитнээс шинээр баригдах барилга хүртэл стандартын шаардлага хангасан газар кабель утсаар холбож авах.
- 4.4 Шинээр баригдах хэрэглэгчийн ерөнхий щит нь автомат, рубильник, Вольтметр, Амперметр зэргээг тоноглож монтажилах ба цахилгаан хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөө хүчдэлийн хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино залгааны гүйдэл, фаз бүрэн бус үед, хэт хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмж тавьж тоноглолыг хамгаалах.
- 4.5 Цахилгаан хангамжийн II зэрэглэлийн шугамнаас холбогдож байгаа тул цахилгаан эрчим хүчиний нөөц эх үүсгэвэртэй байх.
- 4.6 4.7 Тухайн хэрэглэгчийн цахилгааны ерөнхий щитийг газардуулгын хүрээнд холбож газардуулсан байх.
- 4.7 Шинээр барих цахилгаан байгууламжийн зураг төсвийг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хийлгүүлж хангагч байгууллагаар хянуулж эрх бүхий мэргэжилтний гарын үсгээр баталгаажуулсан байна
- 4.8 Техникийн нөхцөлд тусгагдсан ажлуудыг хийж гүйцэтгэсний дараа “Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм”-ийн 4.22, 4.23, 4.24-р заалт, Систем компанийн дотоод журмын заалтын дагуу шугам сүлжээнд холбоно.
- 4.9 Уг техникийн нөхцөл олгогдсон өдрөөс хойш 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй.

Хянасан: Ахлах инженер

Б.Лхагвадорж

Техникийн нөхцөл гаргасан:

АЗАлбаны дарга

Г. Нямдэмбэрэл