

### III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

| №                           | ЦАМХАГТ ГЭРЭЛ   |             |
|-----------------------------|---|-------------|
|                             | АЖЛЫН НЭР   | ТОО ХЭМЖЭЭ  |
| 1                           | Төмөр бетон анкер суурь газрын түвшинээс 2 метр гүн цутгагдана.   | 2ш          |
| 2                           | Цамхагт гэрэлийн шонгийн өндөр 12 метр өндөр, гэрэл боох 6 талтай<br>Суурийн хэсэг анкер боолт боох 20 мм зузаан лист төмөр суурьтай байна. | 2ш          |
| 3                           | 500w лэд гэрэл 50-60Hz ip67 C+-45 led   | 12ш         |
| 4                           | 3 өнгийн цацруулагч тууз наана.   | 12м         |
| 5                           | Анхааруулах тэмдэг бүхий наалттай 40x30 хэмжээтэй төмөр Щитний хайрцаг дотор цагийн реле, 220в электорон тоолуур, 32А автомат байрлана.     | 2ш          |
| 6                           | Шон тус бүрт газардуулагч хийж орой дээр нь аянга зайлуулагч хийнэ.   | 2ш          |
| 7                           | Тэжээлийг сип 2x16 кабелиг баригчаар агаараар татаж өгнө.   |             |
| 8                           | Цахилгааны утасыг жажимаар холбоно.   | 4ш          |
| <b>Шонгийн толгой солих</b> |   |             |
| 1                           | 150w лэд гэрэл 50-60Hz ip67 C+-45 led   | 87ш солих   |
| 2                           | SSR 80A хатуу төлөвт реле   | 4 ш         |
| 3                           | Тэжээлийг сип 2x16 кабелиг баригчаар агаараар татаж өгнө.   | 2651м солих |
| 4                           | Цахилгааны утасанд гэрлийг жажимаар холбоно.  | 174ш        |