












БАТЛУВ
 ЗАСАГ ДАРГА
 А.МОНГОНБАЯР

СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТАЙЗНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛЫН
 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1	Нүүрний гэрэл /урдаас тусдаг гэрэл/	6	<p>COB par light</p> <p>2 нүдтэй</p> <p>Оролтын хүчдэл: AC90-240V 50-60Hz</p> <p>Гэрлийн эх үүсвэр: 200W COB</p> <p>Эрчим хүчний хэрэглээ: 200 Вт</p> <p>Ламп ашиглалтын хугацаа: 100,000 цаг</p> <p>Линзний градус: 25°</p> <p>Dimmer: 0 ~ 100% шугаман тохируулгатай</p> <p>цутгамал хөнгөн цагаан материал</p>	
2	Лед гэрэл /пар/	24	<p>Led par 18*12w</p> <p>Хүчдэлийн хангамж: AC90-240V</p> <p>Эрчим хүчний хэрэглээ: 180 Вт</p> <p>LED гэрлийн эх үүсвэр: 18x10W RGBW 4in1 LED,</p> <p>Led гэрлийн ашиглалтын хугацаа 100,000 цагаас илүү</p> <p>DMX 3-pin XLR Male, 3-pin XLR Female</p>	
3	Хөдөлгөөнт гэрэл BEAM350	8	<p>Beam Moving Head Light</p> <p>Power Input: AC100-240V, 50-60Hz</p> <p>Lamp: 15R/350w</p> <p>Frost: 0-100%</p> <p>Prism: Rotation 16 & 48 prism</p> <p>Color wheel: One color wheel, 14 kinds of color chips</p> <p>Gobo wheel: 1 fixed with 13 gobo wheel plus open</p> <p>Channel mode: 20ch</p>	
4	Гэрлийн удирдлага /гэрлүүдийг холбон байрлуулж хүлээлгэж өгөх/	1	<p>Disco 240 DMX512</p> <p>Оролтын хүчдэл: AC220V эсвэл AC110V</p> <p>Нийт суваг: 240 зам</p> <p>Гэрэл тус бүрийг хянах боломжтой хамгийн их суваг: 16 CHs</p>	


			<p>Scene time to stop: 0.1-25 .5 s / step</p> <p>Gradual scene: 0.1-speed 25.5 seconds</p> <p>Dimming channels: Channel 24</p>	
5	Лазер	2	<p>RG = 2 улаан, 2 ногоон лазер</p> <p>RGBY = 1 улаан, 1 ногоон, 1 цэнхэр, 1 шар</p> <p>Оролтын хүчдэл : AC85-240V, 50/60Hz</p> <p>Лазерын хүч: Улаан 200 мВт, Ногоон 50 мВт, Цэнхэр 150 мВт, Шар 100 мВт</p> <p>Хяналт: Dmx512, Дуу идэвхжүүлсэн, Ганцаараа, Мастер/Боол</p> <p>Гэрэлтүүлгийн эффект: цацрагийн лазер гэрэл, гэрэлтүүлгийн сканнер, гэрэлтүүлгийн загвар гэх мэт.</p> <p>Хэмжээ: 62x16x10см</p> <p>Жин: 3.8 кг</p> <p>Диско, ktv, шөнийн клуб, тайз, хуриманд тохиромжтой</p>	
6	Эргэдэг гэрэл	1	<p>Inno Pocket 16Pcs 3IN1</p> <p>16PcsX3W LED(R4 G4 B4 W4)</p> <p>2шX100мВт улаан лазер</p> <p>2шX50мВт ногоон лазер</p> <p>4X15W Strobe бөмбөлгүүдийг</p> <p>Оролтын хүчдэл: AC110-220V,50-60Hz</p> <p>Эрчим хүч: 120 Вт</p> <p>Эх сурвалж: 16PCS*3W LED(R4 G4 B4 W4)</p> <p>Улаан лазер: 100мв*2ш</p> <p>Ногоон лазер: 50мв*2ш</p> <p>Strobe: 4ш * 15 Вт</p> <p>Эргэлтийн өнцөг: X тэнхлэг 600 градус, Y тэнхлэгт хязгааргүй эргэлт</p> <p>Хяналтын горим: Автомат, Дуу, Мастер-Боол, DMX512 суваг: 16/18CH</p> <p>Нэгж тус бүрийн багцын жагсаалт:</p> <p>1ш 3IN1 хөдөлгөөнт толгойн гэрэл</p>	

7	Холболтын кабель, толгой	1 ком	Гэрэлнүүд холбох, удирдлаганд холбох	 <p>Length: 6.72ft/2.05m</p>
8	Утааны машин	2	<p>Эрчим хүч: 1500 ватт</p> <p>Утааны машины техникийн үзүүлэлтүүд</p> <p>Хүчдэл: 220-230 вольт 50/60 герц.</p> <p>Хүчдэл: 110-130 вольт 50/60 герц.</p> <p>Урьдчилан халаах хугацаа: 5-8 минут</p> <p>Утааны зай: 4 метр</p> <p>Газрын тосны савны багтаамж: 2.5л</p> <p>Утасгүй алсын удирдлага: 10 метр</p> <p>Гарын авлагын удирдлага: 3 метр</p> <p>Багцын хэмжээ: 49 X 26 X 18 см</p> <p>Жин: 5.5 кг</p>	
9	Сигнал өсгөгч	1	8 оролттой, сигнал баригч	

10	Гэрэл суурилуулах карказ зангидах	38м ²	<ul style="list-style-type: none"> • Материал: Хөнгөн цагаан • Төрөл: боолттой • Турба диаметр 50:50 • Турба холбоос: 25:25 • Хэмжээ: 300мм*300мм, 6 x 4 x 4 харьцаатай босно 	
11	Карказ булан холбогч	4	<ul style="list-style-type: none"> • Материал: Хөнгөн цагаан • Төрөл: боолттой • Турба диаметр 50:50 • Хэмжээ: 300мм*300мм 1. Олон улсын стандартынх 	

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

СОЁЛЫН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧ



Н.ЭНХМАНДАХ