

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ №116/2018/

Огноо 2018.12.13

1. Хэрэглэгчийн нэр, хаяг: Бөхмөрөн сумын 0,4кВ-н ЦДАШугамын шинэчлэл
2. Хэрэглэгчийн байршил : Увс аймаг Бөхмөрөн сум
3. Ажил үйлчилгээний зориулалт : Нийтийн үйлчилгээнд
4. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл : ЭХЯ-н хүсэлт
5. Суурилагдсан чадал: тооцоогоор гаргах
6. Щитний байрлал ба тоноглол : Тоолуур хэмжих хэрэгсэлүүд нь Монгол улсын стандартын шаардлагууд бүрэн хангасан байх бөгөөд сүлжээнд холбогдохын өмнө тоолуур хэмжих хэрэгслийг "Увс"ЦТС ХХК-ийн лабораторт шалгуулсан байх шаардлагатай.
7. Холбогдох цэг : Бөхмөрөн сумын 10кВ-н ЦДАШугамаас авах
8. Тусгай заалтууд : 1. Зүүн харз хороололд АТП-160кВа 10/0,4кВ дэд станцыг УКШ-12 төмөр бетон тулгуурт суурилуулж тоноглох
2. Хар булаг хороололд АТП-250кВа дэд станц шинээр суурилуулж УКШ-12 төмөр бетон тулгуурт тоноглох
3. Малтай хороололд байгаа АТП-100кВа зөөж хэрэглэгчийн гүнд оруулах /Баруун гол хороолол/
4. 10кВ-н ЦДАШ шинээр татах / урт=1км /
5. Салбарлалтын цэгт хуурай салгуур суурилуулах
6. Сумын төвийн 0,4кВ-н шугам нь СИП кабель шугам бүхий УКШ-9 маркын төмөр бетон тулгуур байна. / урт=12км /
7. 0,4кВ-н төв шугам нь СИП2 3x50+1x54,6мм2
8. Салбарлалт нь СИП2 3x35+1x54,6мм2
9. Айл өрхийн тоолуурыг төмөр бетон тулгуурт 3 ба 6тай хайрцагт багцлах
10. нийт цэгийн тоо-280
11. Бүх тоолуур хэмжих хэрэгслэл нь / DTZY-88-М, DDZY-88-М/ маркын смарт тоолуур байна.
12. Бүх хэрэглэгчийг хүчдэлд холбох
13. АТП-106 дэд станц, хуучин модон тулгуур 10, 0,22 , 0,4кВ-н АС-маркын ЦДАШугам буулгаж "ЦТС ХХК"-д хүлээлгэж өгөх
- А. Энэхүү техникийн нөхцлийн дагуу тавигдах тоноглолууд нь шинэ байх шаардлагатай.
- Б. Заагдсан ачаалалаас илүү хэрэглээ авах үед шинээр техникийн нөхцөл авах
- В. Эзэмшлийн заагт байрлах тулгуурт хэмжих хэрэгслийг байрлуулна.
- Г. Зургийг кадастрын зураг дээр гүйцэтгэж "Увс" ЦТС ХХК-д хянуулж баталгаажуулна.
- Д. Техникийн нөхцлийн холболтын схемээр холбогдох
- Е. Тоноглол шитийг газардуулж газардуулгыг норм дүрмийн дагуу хийж эрх бүхий компаниар шалгуулан протокол үйлдэж баталгаажуулсан байх
- Ё. Барилга байгууламжийг ЭХЯ-с олгосон 03.2.2-р заалтын тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар гүйцэтгүүлэх.
- Ж. Орчны  $\pm 45^{\circ}$  температурт тохирсон тоноглолууд суурилуулах
9. Дор дурьдсан техникийн даалгавар, хууль дүрмийг мөрдөх :
  - 9.1. Хүчдлийн түвшингийн  $\pm 5$  –ийн хэлбэлзлэлд зохицсон тоноглол сууриллуулах
  - 9.2. Монгол улсын Эрчим хүчний тухай хууль, Засгийн газрын 2001 оны 263 тоот тогтоолоор батлагдсан "Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм", ЭХЗГ-ын зохицуулагчдын 2002 оны 68 дугаар тогтоолын долдугаар хавсралтаар батлагдсан "Улаангом цахилгаан шугам сүлжээний холболтын заавар"-ийн заалтыг мөрдлөг болгох
  - 9.3. Хэрэглэгч өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг хариуцна
  - 9.4. Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог "Увс"ЦТС ХХК-ийн ХХАТ хийх.
  - 9.5. Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх гэрээг "Увс"ЦТС ХХК-ийн Борлуулалтын албатай хийх.
  - 9.6. Энэхүү техникийн нөхцлийн дагуу холболтыг 1 жилийн хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

Комиссын гишүүд : Ерөнхий инженер ..... Н.Басанхүү  
Техник хяналтын инженер ..... Б.Батзориг  
Ашиглалтын инженер ..... Б.Нямзаяа

Техникийн даалгавар

2019.12.13

Д/д	Нэр	Ажлын нэр	Тавигдах шаардлага	Ажлын тоо хэмжээ	Шаардагдах материал
1	Увс аймаг Бөхмөрөн сум	<p>1. Хар булаг хороололд АТП-250кВа чадалтай дэд станц суурилуулах</p> <p>2. Зүүн харз хороололд АТП-160кВа чадалтай дэд станц суурилуулах</p> <p>3. АТП-227 дэд станцыг зөөж хэрэглэгчийн гүнд оруулах /Баруун гол хороолол/</p> <p>4. 10кВ-н ЦДАШ шинээр татах /урт=1км/</p> <p>5. 0,4кВ-н ЦДСК шугам шинээр татах / урт=12км/</p> <p>3. Одоо байгаа 280 цэгийг /DTZY88-М, DDZY88-М/ маркын смарт тоолуураар солих</p> <p>4. Бүх хэрэглэгчдийг 3 ба 6-тай хайрцаг багцлах</p> <p>/Электрон тоолуур тавих /</p> <p>5. Бүх хэрэглэгчдийг хүчдэлд холбох</p>	<p>-Техникийн нөхцөл дугаар: 116/2019/ -Хүчдлийн түвшин: 10/0,4кВ -Трассын урт: тооцоогоор -Тулгуурын марк:УКШ-9 төмөр бетон хийцтэй-0,4кВ-н УКШ-12 төмөр бетон хийцтэй-10кВ-н -Тулгуурын өндөр: 9м-0,4кВ 12м-10кВ -Газардуулга: Төгсгөлийн тулгуурт давтан газардуулга хийх -ААД-н дагуу 0,4кВ-н төмөр бетон тулгуурыг 250м тутамд газардуулга хийх -хэрэглэгчдийн шитний газардуулга хийх -Увс"ЦТС" ХХК-тай зураг төсөл гүйцэтгэх гэрээ байгуулах -Хуучин тулгуур шугамын АС-утас АТП-106 дэд станц буулгаж Увс "ЦТС" ХХК-нд хүлээлгэн өгч акт үйлдэх</p>	1ком	<p>1. АТП-160кВа чадалтай дэд өртөө</p> <p>2. АТП-250кВа чадалтай дэд өртөө</p> <p>3. АС утас-1000м</p> <p>4. хуурай салгуур-3ш</p> <p>5. УКШ-12 маркын тулгуур</p> <p>УКШ-9 маркын тулгуур</p> <p>6. СИП2-3х50+1х54,6 СИП2 3х35+1х54,6</p> <p>7. айл өрхийн тоолуур-DDZY88-М-230ш</p> <p>8. ААН тоолуур-DTZY88-М-50ш</p> <p>9. 3-тай 6-тай тоолуурын хайрцаг тавих</p>

Техникийн даалгавар гаргасан: Ерөнхий инженер..... Н.Басанхүү

Техник хяналтын инженер..... Б.Батзориг



Бөхмөрөн сум

10/0.4кВ ЦДАШ-ын трасс

